



ООО «Триумф-электро»

технологии энергосбережения



117105, Москва, Варшавское шоссе, 33, тел./факс: (495) 276-10-89, 276-10-90, www.3ymf.ru, info@3ymf.ru



Габариты

Тип	TAR1D	TAR3D	TAR4D3	TAR4D	TAR5

Ø кабеля	21	21	25	32	30
----------	----	----	----	----	----

Размер шины	-	20x10, 30x10	30x10	20x25, 30x20, 40x10	30x10, 30x30, 50x20
-------------	---	--------------	-------	---------------------	---------------------

В-А	Кл. точности			Артикул	Масса, кг	Кл. точности			Артикул	Масса, кг	Кл. точности			Артикул	Масса, кг
	0,5	1	3			0,5	1	3			0,5	1	3		
40/5			2	TAR1D 40A	0,3										
50/5			3	TAR1D 50A	0,3			2	TAR3D 50A	0,3					
60/5			3	TAR1D 60A	0,3			2	TAR3D 60A	0,3					
80/5			3	TAR1D 80A	0,3			3	TAR3D 80A	0,3					
100/5		3		TAR1D 100A	0,3		2,5		TAR3D 100A	0,3	3			TAR4D3 100A	0,3
150/5	3			TAR1D 200A	0,3	3			TAR3D 150A	0,3	5			TAR4D3 150A	0,3
200/5	3			TAR1D 200A	0,3	3			TAR3D 200A	0,3	6			TAR4D3 200A	0,3
250/5	5			TAR1D 250A	0,3	5			TAR3D 250A	0,3	10			TAR4D3 250A	0,3
300/5						5			TAR3D 300A	0,3	10			TAR4D3 300A	0,3
400/5						6			TAR3D 400A	0,3	10			TAR4D3 400A	0,3
500/5						6			TAR3D 500A	0,3	10			TAR4D3 500A	0,3
600/5						6			TAR3D 600A	0,3	10			TAR4D3 600A	0,3
750/5												10		TAR4D 750A	0,3
800/5												10		TAR4D 800A	0,3
1000/5												10			TAR5 1000A
1200/5												10			TAR5 1200A
1500/5												20			TAR5 1500A



Измерительные трансформаторы тока TAR производства Ревалко, Италия, кл. точности 0,5

Тип	TAR6				TAR8				TAR8V				TAR12				TAR12V				
	Габариты																				
Ø кабеля	50мм				2 x 30мм				2 x 35мм				2 x 50мм				3 x 35мм				
Размер шины	60мм x 20мм				80мм x 30мм				30мм x 80мм				125мм x 50мм				35мм x 125мм				
В·А	Кл. точности			Артикул	Масса, кг	Кл. точности			Артикул	Масса, кг	Кл. точности			Артикул	Масса, кг	Кл. точности			Артикул	Масса, кг	
	0,5	1	3			0,5	1	3			0,5	1	3			0,5	1	3			0,5
400/5	6			TAR6 400A	1,0	6			TAR8 400A	0,8	6			TAR8V 400A	0,7						
500/5	6			TAR6 500A	1,0	10			TAR8 500A	1,0	10			TAR8V 500A	0,7	10			TAR12 500A	1,5	
600/5	10			TAR6 600A	0,7	10			TAR8 600A	1,0	10			TAR8V 600A	0,7	10			TAR12 600A	1,5	
750/5	10			TAR6 750A	0,7	10			TAR8 750A	1,0	10			TAR8V 750A	0,7	10			TAR12 750A	1,5	
800/5	10			TAR6 800A	0,7	10			TAR8 800A	1,0	10			TAR8V 800A	0,7	15			TAR12 800A	1,5	10
1000/5	10			TAR6 1000A	0,7	10			TAR8 1000A	0,7	10			TAR8V 1000A	0,7	20			TAR12 1000A	1,5	10
1200/5	15			TAR6 1200A	0,7	15			TAR8 1200A	0,7	10			TAR8V 1200A	0,7	20			TAR12 1200A	1,5	10
1500/5	20			TAR6 1500A	0,8	20			TAR8 1500A	1,0	10			TAR8V 1500A	0,7	20			TAR12 1500A	1,5	12
1600/5	20			TAR6 1600A	0,8	20			TAR8 1600A	1,0	10			TAR8V 1600A	0,7	20			TAR12 1600A	1,5	12
2000/5	20			TAR6 2000A	0,8	20			TAR8 2000A	1,0	20			TAR8V 2000A	0,7	30			TAR12 2000A	1,6	15
2500/5	20			TAR6 2500A	1,0	20			TAR8 2500A	1,0	20			TAR8V 2500A	1,0	40			TAR12 2500A	1,6	20
3000/5						20			TAR8 3000A	1,5						40			TAR12 3000A	1,6	
4000/5																50			TAR12 4000A	2,0	